

±24kV ESD 保护、具有失效保护功能、限摆率的

RS-485 收发器

产品概述

BL3085(I47)-T是一款半双工的RS-485收发器，内部集成TVS保护管，可以更好地抵抗耦合到总线上的瞬变噪声，总线引脚ESD保护能力可达±24kV。


BL3085(I47)-T使用限摆率驱动器，能显著减小EMI和由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射，并实现高达500kbps（5V供电时）的无差错数据传输。BL3085(I47)-T内置失效保护电路，保证接收器输入端在开路或短路时，接收器的输出端处于逻辑高电平状态。

BL3085(I47)-T接收器输入阻抗为1/8单位负载，允许多达256个收发器挂接在总线上，实现半双工通信。

产品特性

- +3.3V或+5V工作电压
- 内置失效保护电路
- 最高传输速率：500kbps（5V供电时）
250kbps（3.3V供电时）
- 总线允许挂接多达256个收发器
- 总线端口ESD保护：±24kV IEC 61000-4-2，接触放电
- SOP8封装

方框图



应用领域

- 智能电表
- 采集终端
- 工业控制
- 安防监控

订货信息

型号	封装	丝印
BL3085(I47)-T	SOP8	BL3085 I47SSSST

丝印信息



其中：“I47”“T”为固定字符
“SSSS”为卡号的第4至7位字符

管脚定义

序号	名称	功 能
1	RO	接收器输出
2	/RE	接收器输出使能。当/RE 为低电平时 RO 输出有效；当/RE 为高电平时 RO 为高阻态
3	DE	驱动器输出使能。DE 为高电平时驱动器输出有效，DE 为低电平时输出为高阻态
4	DI	驱动器输入
5	GND	接地
6	A	接收器同相输入和驱动器同相输出
7	B	接收器反相输入和驱动器反相输出
8	V _{CC}	电源

驱动器真值表

输入			输出	
/RE	DE	DI	A	B
X	1	1	1	0
X	1	0	0	1
0	0	X	High-Z	High-Z
1	0	X	Shutdown (High-Z)	

接收器真值表

输入			输出
/RE	DE	A-B	RO
0	X	$>-50\text{mV}$	1
0	X	$<-200\text{mV}$	0
0	X	开路/短路	1
1	1	X	High-Z
1	0	X	Shutdown (High-Z)

极限参数

参 数	符 号	极限值	单 位
工作电压	V_{CC}	+7	V
控制输入电压	/RE, DE	-0.3 到 $V_{CC}+0.3$	V
驱动器输入电压	DI	-0.3 到 $V_{CC}+0.3$	V
驱动器输出电压	A, B	± 13	V
接收器输入电压	A, B	± 13	V
接收器输出电压	RO	-0.3~ $V_{CC}+0.3$	V
工作温度范围	T_A	-40~+85	℃
存储温度范围	T_{STG}	-65~+150	℃

直流电气特性（5V供电）

（VCC=+5V±5%，TA=-40℃～+85℃，典型值在VCC=+5V，TA=25℃）（注释1）

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V _{CC}			4.5		5.5	V
驱动器							
差分驱动器输出（无负载）	V _{OD1}	图 1				V _{CC}	V
差分驱动器输出	V _{OD2}	图 1, R=27Ω		1.5			V
差分输出电压的幅度变化（注释 2）	ΔV _{OD}	图 1, R=27Ω				0.2	V
驱动器共模输出电压	V _{OC}	图 1, R=27Ω		1.0		3.0	V
共模电压的幅度变化（注释 2）	ΔV _{OC}	图 1, R=27Ω				0.2	V
输入高电压	V _{IH}	DE,DI,/RE		2.0			V
输入低电压	V _{IL}	DE,DI,/RE				0.8	V
DI 输入迟滞	V _{HYS}				100		mV
输入电流（A, B）	I _{IN4}	DE=GND V _{CC} =GND or 5.25V	V _{IN} =12V			125	μA
			V _{IN} =-7V	-75			
驱动器短路输出电流	I _{OSD}	A Pin Short to B Pin		-100		100	mA
接收器							
接收器差分阈值电压	V _{TH}	-7V≤V _{CM} ≤12V		-200	-125	-50	mV
接收器输入迟滞	ΔV _{TH}				40		mV
接收器输出高电压	V _{OH}	I _O =-8mA,V _{ID} =-50mV		4.0			V
接收器输出低电压	V _{OL}	I _O =8mA,V _{ID} =-200mV				0.4	V
接收器三态输出电流	I _{OZR}					±1	μA
接收器输入阻抗	R _{IN}	-7V≤V _{CM} ≤12V		96			K Ω
接收器输出短路电流	I _{OSR}	0V≤V _{RO} ≤V _{CC}		±7		±95	mA
供电电流							
供电电流	I _{CC}	No load , /RE=DI= GND or V _{CC}	DE=V _{CC}		350	600	μA
			DE=GND		370	600	μA
待机模式供电电流	I _{SHDN}	DE=GND, /RE= V _{CC} , DI=V _{CC} or GND				10	μA

直流电气特性(3.3V供电)

($V_{CC}=+3.3V \pm 5\%$, $T_A=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$, 典型值在 $V_{CC}=+3.3V$, $T_A=25^{\circ}C$) (注释1)

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V _{CC}			3		3.6	V
驱动器							
差分驱动器输出（无负载）	V _{OD1}	图 1				V _{CC}	V
差分驱动器输出	V _{OD2}	图 1, R=27Ω		0.8	1.15		V
差分输出电压的幅度变化（注释 2）	ΔV _{OD}	图 1, R=27Ω				0.2	V
驱动器共模输出电压	V _{OC}	图 1, R=27Ω		1		3	V
共模电压的幅度变化（注释 2）	ΔV _{OC}	图 1, R=27Ω				0.2	V
输入高电压	V _{IH}	DE,DI,/RE		2.0			V
输入低电压	V _{IL}	DE,DI,/RE				0.8	V
DI 输入迟滞	V _{HYS}				100		mV
输入电流（A, B）	I _{IN4}	DE=GND V _{CC} =GND or 3.6V	V _{IN} =12V			125	μA
			V _{IN} =-7V	-75			
驱动器短路输出电流	I _{OSD}	A Pin Short to B Pin		-100		100	mA
接收器							
接收器差分阈值电压	V _{TH}	-7V≤V _{CM} ≤12V		-200	-125	-50	mV
接收器输入迟滞	ΔV _{TH}				40		mV
接收器输出高电压	V _{OH}	I _O =-1.5mA,V _{ID} =-50mV		V _{CC} -0.5			V
接收器输出低电压	V _{OL}	I _O =2.5mA,V _{ID} =-200mV				0.4	V
接收器三态输出电流	I _{OZR}					±1	μA
接收器输入阻抗	R _{IN}	-7V≤V _{CM} ≤12V		96			K Ω
接收器输出短路电流	I _{OSR}	0V≤V _{RO} ≤V _{CC}		±7	±95		mA
供电电流							
供电电流	I _{CC}	No load , /RE=DI= GND or V _{CC}	DE=V _{CC}		270	600	μA
			DE=GND		290	600	μA
待机模式供电电流	I _{SHDN}	DE=GND, /RE= V _{CC} , DI=V _{CC} or GND				10	μA

注释 1: 进入器件的所有电流为正, 从器件输出的所有电流为负; 如果无特殊说明所有电压都是对地电压。

注释 2: 当 DI 输入改变状态时, ΔV_{OD} 和 ΔV_{OC} 分别为 V_{OD} 和 V_{OC} 的变化量。

传输特性（5V供电）

（VCC=+5V±5%, TA=-40°C~+85°C，典型值在 VCC=+5V，TA=25°C）

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
驱动器输入到输出延迟	t_{DPLH}	图 3 和 5, $R_{DIFF}=54\Omega$		300	800	ns
	t_{DPHL}	$C_{L1}=C_{L2}=100pF$		300	800	
驱动器输出延迟差 $ T_{DPLH} - T_{DPHL} $	t_{DSKEW}	图 3 和 5, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100pF$			100	ns
驱动器上升或下降时间	t_{DR}, t_{DF}	图 3 和 5, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100pF$		420	900	ns
最高速率	F_{MAX}		500			kbps
驱动器使能到输出高电平	t_{DZH}	图 4 和 6, $C_L=100pF$ S2 Closed			300	ns
驱动器使能到输出低电平	t_{DZL}	图 4 和 6, $C_L=100pF$ S1 Closed			500	ns
驱动器从输出低到关断时间	t_{DLZ}	图 4 和 6, $C_L=15pF$ S1 Closed			900	ns
驱动器从输出高到关断时间	t_{DHZ}	图 4 和 6, $C_L=15pF$ S2 Closed			800	ns
接收器输入输出延迟	t_{RPLH} t_{RPHL}	图 7 和 9, $ V_{ID} \geq 2.0V$; rise and fall time of $V_{ID} \leq 15ns$		150	300	ns
$ T_{RPLH} - T_{RPHL} $ 接收器输入输出延迟之差	t_{RSKD}	图 7 和 9, $ V_{ID} \geq 2.0V$; rise and fall time of $V_{ID} \leq 15ns$		10		ns
接收器使能到输出低	t_{RZL}	图 2 和 8, $C_{RL}=15pF$ S1 Closed		20	50	ns
接收器使能到输出高	t_{RZH}	图 2 和 8, $C_{RL}=15pF$ S2 Closed		20	50	ns
接收器从输出低到关断	t_{RLZ}	图 2 和 8, $C_{RL}=15pF$ S1 Closed		30	60	ns
接收器从输出高到关断	t_{RHZ}	图 2 和 8, $C_{RL}=15pF$ S2 Closed		30	60	ns
电路关断时间	t_{SHDN}			500	1000	ns
从待机到输出高的驱动器使能	$t_{DZH(SHDN)}$	图 4 和 6, $C_L=100pF$ S2 Closed			2500	ns

从待机到输出低的驱动器使能	$t_{DZL(SHDN)}$	图 4 和 6, $C_L=100\text{pF}$ S1 Closed			2500	ns
从待机到输出高的接收器使能	$t_{RZH(SHDN)}$	图 2 和 8, $C_{RL}=15\text{pF}$ S2 Closed			2500	ns
从待机到输出低的接收器使能	$t_{RZL(SHDN)}$	图 2 和 8, $C_{RL}=15\text{pF}$ S1 Closed			2500	ns

传输特性 (3.3V供电)

($V_{CC}=+3.3\text{V}\pm 5\%$, $T_A=-40^\circ\text{C}\sim +85^\circ\text{C}$, 典型值在 $V_{CC}=+3.3\text{V}$, $T_A=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
驱动器输入到输出延迟	t_{DPLH}	图 3 和 5, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100\text{pF}$		280	800	ns
	t_{DPLH}			280	800	
驱动器输出延迟差 $ T_{DPLH} - T_{DPLH} $	t_{DSKEW}	图 3 和 5, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100\text{pF}$			100	ns
驱动器上升或下降时间	t_{DR}, t_{DF}	图 3 和 5, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100\text{pF}$		450	900	ns
最高速率	F_{MAX}		250			kbps
驱动器使能到输出高电平	t_{DZH}	图 4 和 6, $C_L=100\text{pF}$ S2 Closed			300	ns
驱动器使能到输出低电平	t_{DZL}	图 4 和 6, $C_L=100\text{pF}$ S1 Closed			500	ns
驱动器从输出低到关断时间	t_{DLZ}	图 4 和 6, $C_L=15\text{pF}$ S1 Closed			900	ns
驱动器从输出高到关断时间	t_{DHZ}	图 4 和 6, $C_L=15\text{pF}$ S2 Closed			800	ns
接收器输入输出延迟	t_{RPLH} t_{RPHL}	图 7 和 9, $ V_{ID} \geq 2.0\text{V}$; rise and fall time of $V_{ID} \leq 15\text{ns}$		150	300	ns
$ T_{RPLH} - T_{RPHL} $ 接收器输入输出延迟之差	t_{RSKD}	图 7 和 9, $ V_{ID} \geq 2.0\text{V}$; rise and fall time of $V_{ID} \leq 15\text{ns}$		10		ns
接收器使能到输出低	t_{RZL}	图 2 和 8, $C_{RL}=15\text{pF}$ S1 Closed		20	50	ns

接收器使能到输出高	t_{RZH}	图 2 和 8, $C_{RL}=15pF$ S2 Closed	20	50	ns
接收器从输出低到关断	t_{RLZ}	图 2 和 8, $C_{RL}=15pF$ S1 Closed	30	60	ns
接收器从输出高到关断	t_{RHZ}	图 2 和 8, $C_{RL}=15pF$ S2 Closed	30	60	ns
电路关断时间	t_{SHDN}		500	1000	ns
从待机到输出高的驱动器使能	$t_{DZH(SHDN)}$	图 4 和 6, $C_L=100pF$ S2 Closed		2500	ns
从待机到输出低的驱动器使能	$t_{DZL(SHDN)}$	图 4 和 6, $C_L=100pF$ S1 Closed		2500	ns
从待机到输出高的接收器使能	$t_{RZH(SHDN)}$	图 2 和 8, $C_{RL}=15pF$ S2 Closed		2500	ns
从待机到输出低的接收器使能	$t_{RZL(SHDN)}$	图 2 和 8, $C_{RL}=15pF$ S1 Closed		2500	ns

测试电路




图 1: Driver DC Test Load




图 2: Receiver Enable/Disable Timing Test Load




图 3: Driver Timing Test Circuit




图 4: Driver Enable/Disable Timing Test Load




图 5: Driver Propagation Delays




图 6: Driver Enable and Disable Times




图 7: Receiver Propagation Delays




图 8: Receiver Enable and Disable Times




图 9: Receiver Propagation Delay Test Circuit

典型应用图





图10 典型半双工RS-485网络

封装尺寸 (SOP8)



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.77
A1	0.08	0.18	0.28
A2	1.20	1.40	1.60
A3	0.50	0.63	0.75
b	0.38	—	0.48
b1	0.37	0.41	0.44
c	0.17	—	0.26
c1	0.17	0.20	0.23
D	4.70	4.90	5.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC		
h	0.25	—	0.50
L	0.45	—	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	—	8°